

Pan2013

PROCEDURA DI APPRENDIMENTO

- A-** Premere contemporaneamente i tasti 1 e 3 fino a che il led verde inizia a lampeggiare velocemente.
- B-** Rilasciare i tasti e premere il tasto sul quale si vuole memorizzare il radiocomando da duplicare.
Il led verde diventa arancione e si accende fisso.
- C-** Premere il tasto del radiocomando da duplicare ad una distanza di 5cm e rilasciarlo SOLO quando il led del radiocomando Pan2013 cambia il suo colore da arancione a verde ed emette i tre lampeggi di avvenuto apprendimento.

Attenzione la procedura potrebbe durare fino a 20 secondi.

Il LED prima di spengersi lampeggerà velocemente per 3 secondi. Per duplicare altri codici ripetere la procedura dal punto B entro tre secondi dalla precedente memorizzazione (durante il lampeggio veloce). Trascorso il tempo MAX di 3 secondi ripetere dal punto A



PROCEDURA PER GENERARE CODICI

- 1)** Premere contemporaneamente i tasti 1 e 4 fino a che il led lampeggia velocemente.
- 2)** Premere il tasto sul quale si vuole generare un codice univoco 1 volta per avere un codice con frequenza 433Mhz , 2 volte per avere un codice con frequenza 868Mhz
- 3)** Il led emette tre lampeggi ad indicare che il codice è stato generato.
- 4)** Per generare altri codici sugli altri canali ripetere la procedura dal punto 2 entro 3 secondi altrimenti ripetere dal punto 1.

Per sostituire la batteria CR2032, aprire il contenitore svitando le tre viti poste nel guscio inferiore. Sollevare il circuito stampato, quindi sfilare la pila scarica ed inserirne una nuova, richiudere il contenitore.

MADE IN ITALY
Prodotto e Realizzato in Italia

CE
Classe I



RoHS
compliant